

# marantz®



## MELODY (M-CR412) ECHTES HI-FI-CD-SYSTEM

Sobald man die neue MELODY sieht, erkennt man, dass die neueste Version eine edle Aufwertung erfahren hat. Das kompakte, elegante Mini-System verfügt über einen CD-Player und einen USB-Eingang für digitale Musikdateien inklusive High Res WAV, FLAC, AIFF, ALAC und DSD. Für maximale Effizienz und geringe Verzerrungen bei digitalem Audio, können die Verstärkerkanäle so konfiguriert werden, dass sie zwei Lautsprecherpaare mit individueller Lautstärkeregelung ansteuern können. Ein UKW/DAB+ Tuner und die integrierte Bluetooth Funktion liefern viele Möglichkeiten Musik mit der einzigartigen Marantz Audio-Qualität zu genießen.

### Highlights

2 × 60 W (an 6 Ohm) oder 4 × 30 W für eine Lautsprecher A/B-Konfiguration mit individueller Lautstärkeregelung

Spielt CD und WMA/MP3 (CD-R/RW) ab und verfügt über einen UKW DAB+-Tuner

Unterstützt WAV/FLAC/AIFF (192 kHz/24 Bit), ALAC (96 kHz/24 Bit), DSD 2,8/5,6 MHz und lückenlose Wiedergabe (WAV/FLAC/AIFF/ALAC, DSD)

Bluetooth integriert

Zwei optische Digitaleingänge für TV- oder digitale Geräte

Über Ihre TV-Fernbedienung steuerbar

In Schwarz und Silber-Gold erhältlich

### Vorteile

Leistung satt - auch für ausgewachsene Standlautsprecher oder 2 separate Zonen

Genießen Sie den erhabenen Marantz Sound unabhängig von der Musikquelle

Leistungsstarke, hochauflösende Audiowiedergabe von jeder Quelle

Spielend leichte Musikwiedergabe von jedem Smart-Device

Die MELODY erkennt einen Signaleingang vom TV-Gerät automatisch und gibt den Fernsehton automatisch aus


Sie können die MELODY auf Ihre TV-Fernbedienung programmieren und dann auf einfache Weise die Lautstärke anpassen, das Gerät stumm schalten oder die Quelle auswählen

Elegantes und durchdachtes Design kombiniert mit meisterhafter Leistung



# because music matters

## MELODY (M-CR412) ECHTES HI-FI-CD-SYSTEM



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	MELODY (M-CR412)
Hochwertige Leistungsendstufe	2x 60 W oder 4x 30 W
Bi-Amping / Paralleler Brückenbetrieb	• / -
CD Kompatibilität: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
Tuner: DAB / DAB+ / UKW (RDS)	• / • / •
USB-Anschluss auf Rückseite	•
Lautsprecher A / B	• (getrennt regelbar)
Leistungsverstärker für einen anderen Raum	•
Digital optisch In / Analog In	2 / 1
Analog Out	-
Subwoofer Preout	•
Kopfhörerausgang	•
Hochwertige Audio-Komponenten	•
Klangregelung: Bass / Höhen / Balance	• / • / •
Display	2 Zeilen
Beleuchtete Front	Weiß + Aus
Clock / Sleep Timer	• / •
Programmierbarer Timer: Einmal / Täglich	• / •

SPEZIFIKATIONEN	
AUDIO	
Leistungsstufe (6 Ohm, 1kHz)	60 W / 30 W
Anzahl Kanäle / Endstufen	2 / 4
Frequenzgang (Analog In)	5 Hz - 40 kHz
Signal-Rauschabstand	90 dB
Klirrfaktor	0,1 %
DAB+	
Empfangsbereich (Band III)	•
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo)	95 dB
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Stereo Trennung	90 dB
UKW	
Frequenzgang	87,5 - 108 MHz
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo)	70 / 70 dB
Klirrfaktor (Mono/Stereo)	0,3 / 0,4 %

ALLGEMEIN			
Verfügbare Farben		Schwarz / Silber-Gold	
Leistungsaufnahme		55 W	
Leistungsaufnahme im Standby		0,3 W	
Automatische Abschaltfunktion		•	
Abnehmbares Stromkabel		•	
Fernbedienung		RC015CR	
DAB Antenne inklusive		•	
Abmessungen (B x T x H)		280 x 303 x 111 mm	
Gewicht		3,4 kg	
EAN			
EU	MCR412/N1B	4951035069936	Schwarz
	MCR412/N1SG	4951035069943	Silber-Gold